



WADO インバーター発電機

キャンプ

土木工事

建築現場

非常時

さまざまな現場で活躍



定格出力

1800VA

連続運転時間

定格出力 \sim 1/4 負荷

3.5~6.5時間

騒音レベル

1/4 負荷時 LWA

89dB

MADE IN JAPAN

インバーター発電機

WG1800is

メーカー希望小売価格
(税込)

¥173,800

(税抜き ¥158,000)

プロユースなど様々なシーンで活躍できる性能と装備

ハンドキャリー装備

ボタン一つで簡単に伸縮できるアルミ製ハンドルとPVC製キャスターによりラクラク移動。



正弦波

商用電源と同様、高品質な電力を供給します。

USB給電ポート搭載

スマートフォンやタブレットなど直接充電できます。

低騒音仕様

パワフルなのに静か。
(89dB 1/4負荷 LWAの場合)

■操作パネル



■主要諸元

型式	WG1800is	
エンジン形式	空冷4サイクル	
総排気量	79cm ³	
始動方式	リコイルスターター	
使用燃料	無鉛レギュラーガソリン	
燃料タンク容量	4リットル	
推奨エンジンオイル	API分類SE級以上 SAE10W-30	
エンジンオイル規定量	0.38リットル	
発電部型式	多極界磁回転型	
寸法	全長	505mm
	全幅	315mm
	全高	495mm
乾燥質量	23kg	

●写真は開発中のものです。実際の仕様とは異なる場合がございます。●本仕様は改良のため予告なく変更する場合があります。●写真は印刷の為、実際の色と多少異なる場合があります。●表示価格はメーカー希望小売価格で参考価格です。●消費税率は10%です。●掲載価格には送料は含まれておりません。●このカタログは2024年4月現在の内容です。●WADOブランド以外の発電機は弊社では製造しておりません

交流	定格周波数	50Hz/60Hz
	定格電圧	100V
	定格電流	18A
	定格出力	1800VA
直流	定格電圧	12V
	定格電流	8A
	定格出力	96W
電圧調整方式	インバーター式	
交流コンセント	18A×2個	
交流過電流保護装置	インバーター内蔵式	
直流コンセント	12V バッテリー充電用	
USB給電ポート	5V-1.5A (1個)	
直流過電流保護装置	直流プロテクタ (10A)	
連続運転時間 (エコ運転 ON時)	定格出力	3.5時間以上
	1/4負荷	6.5時間程度

電気機器の消費電力・起動電力の目安

電気製品は起動時に消費電力の数倍の電力を消費する場合があります。瞬間でも出力を超えると使用できなくなる場合があるので、常に余裕を持ってご利用ください。



消費電力	10W	50W	50W	100W	300W	700W	600W	1200W
起動電力	10W	50W	50W	100W	600W	700W	1200W	1440W

●起動電力は目安です。●実際の消費電力は電気製品メーカーにお問い合わせください。



<https://www.wadosng.jp/>

和同産業 検索

花巻営業所 0198-24-3221
岩見沢営業所 0126-22-6221
長野営業所 026-285-0885

岡山営業所 ※ご連絡は長野営業所へお願いします
熊本営業所 ※ご連絡は長野営業所へお願いします

お客様相談窓口
カスタマーサービス

TEL 0198-24-3221

商品のご相談はお近くの販売店へ



●写真は開発中のものです。●商品の仕様は予告なく変更する場合がございます。